



# HEADY

**BENINCA**100%  
Made in Italy**APPLICATION**

1 ou 2 moteurs pour portails battants

**ALIMENTATION CENTRALE**

230 Vac

**ALIMENTATION MOTEURS**

230 Vac 500W + 500W

**PRINCIPALES FONCTIONS**

Écran LCD intégré | Récepteur radio intégré 433,92 MHz  
 64 codes et 3 codages radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Code Fixe) | Borniers débrochables | Logique de fonctionnement automatique et semi-automatique | Entrée pour pas à pas, piétons et arrêt | Entrée photocellule programmable active en ouverture et fermeture ou seulement en fermeture | Sortie pour serrure électrique 230 Vac/éclairage de service | Sortie pour témoin de signalisation de portail ouvert, second canal radio et test photocellules | Réglage électronique du couple séparé pour chaque moteur et des temps de fonctionnement | Ralentissements fixes | Possibilité de configuration des paramètres et de gestion des télécommandes avec système Advantouch | Nombre de manœuvres | Mot de passe d'accès à la programmation | Signal d'entretien

**E.LOCK**

Serrure électrique  
 230 Vac verticale  
 fournie avec platine  
 de butée.

**E.LOCKSE**

Cylindre prolongé  
 pour serrure  
 électrique E.LOCK.  
 Permet de  
 débloquer de  
 l'extérieur les  
 portails d'une  
 épaisseur de  
 55 mm max.

**AUTOMATISMI BENINCA SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

